

ПАСПОРТ

Стойка телекоммуникационная однорамная 19"

1. Назначение.

Стойка телекоммуникационная однорамная предназначена для размещения оптического и электротехнического оборудования различных стандартов.

Стойка является экономичным вариантом для установки сетевого и лабораторного оборудования и предназначена для использования внутри помещений, как в офисных, так и в промышленных условиях.

2. Технические характеристики.

Размеры стоек телекоммуникационных соответствуют стандарту 19". Стойка изготавливается из стали. Стойки имеют электрическое заземление. Фиксация к полу производится четырьмя анкерными болтами. Стойка поставляется в разобранном виде. Стойка может эксплуатироваться при температурах от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при плюс 25 °С. Цвет стойки – серый, RAL 7035 или 7032 шагреня.

Технические данные:

	Условная этажность, U	Габариты (ширина, высота) мм	Масса, кг
Стойка однорамная 19" 17U	17	531x755	7,48
Стойка однорамная 19" 24U	24	531x1240	9,48
Стойка однорамная 19" 33U	33	531x1640	12,54
Стойка однорамная 19" 37U	37	531x1820	14,4
Стойка однорамная 19" 42U	42	531x2040	15,84
Стойка однорамная 19" 45U	45	531x2176	16,62
Стойка однорамная 19" 51U	51	531x2574	19,68

3. Комплект поставки.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Направляющие 19"	2	шт.
2	Перемычка	1	шт.
3	Ножка	2	шт.
4	Шина заземления	2	шт.

5	Проставка	4	шт.
6	Винт 4x10 полуцил. DIN 7985 оц.	4	шт.
7	Винт 6x14 с прессшайбой полуцил. DIN 967 оц.	16	шт.
8	Гайка М4	4	шт.
9	Гайка М6	16	шт.
10	Винт М4	12	шт.
11	Дюбель-гвоздь UCX 8*60	4	шт.
12	Паспорт + инструкция по сборке	1	шт.
13	Упаковка - картон	2	шт.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, однако не более 24 месяцев с момента поставки. Гарантийный срок хранения – 2 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров стойки или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности стоек являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильный монтаж и обслуживание стойки; - механические повреждения.

5. Комплект поставки.

Сойка поставляется в разобранном виде. Ножки и перемычки идут отдельным местом. В комплект поставки входит: стойка (отдельное место), перемычки и ножки, паспорт, инструкция по сборке (отдельное место).

6. Порядок сборки стойки

6.1. Вскрыть коробки. Освободить детали стойки от упаковки и проверить комплектность.

6.2. Вверху, к каждому из монтажных профилей прикрепите поперечную перемычку с помощью установки вовнутрь проставок.

6.3. Внизу, с помощью винтов и гаек присоедините опоры (ножки) к левому и правому монтажным профилям.

6.4. Проверить затяжку винтов, произвести визуальный контроль.